Fiche produit
Caractéristiques

LGYT1E24
Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 21x1,5² à 4² - vis 3x6² à 25²

Principales

Gamme	Linergy
Type de produit ou équipement	Bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	Resi9 boîtier Pragma boîtier Kaedra boîtier boîtier
Couleur	Vert

Complémentaires

Equipement fournis	1,0 cavalier
Installation du coffret	Encastré En saillie
Courant nominal (In)	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
Nombre de borniers	1 terre (terminaux à vis et sans vis) avec 24 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² pour terre 21 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Bornes sans vis (terre) , 21 x 6 mm² (semi-rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 x 4 mm² (flexible avec embout) Bornes à vis (terre) , 3,0 x 16 mm² (rigide) Bornes à vis (terre) , 3,0 x 25 mm² (souple) Bornes à vis (terre) , 3,0 x 25 mm² (semi-rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 x 6 mm² (rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 x 4 mm² (souple)
Emplacements libres	2 pour cavalier pour connecter un autre bornier
Largeur	94,2 mm
Hauteur	45,5 mm
Profondeur	40,5 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Température ambiante de stockage	-25…60 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.