# Fiche produit
## Caractéristiques

# LVS08760
## PrismaSeT-P, panneau latéral, IP30, profondeur=600mm (2 pièces)



## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Panneau latéral |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P boîtier |
| Application | Distribution électrique basse tension |
| Type de coffret | Armoire métallique<br>Armoire intérieure |
| Description d'installation | Cellule - largeur 400 mm, profondeur 600 mm<br>Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm<br>Cellule - largeur 800 mm, profondeur 600 mm |
| Composition du kit | 2 panneau latéral<br>Fixations à quart de tour |
| Normes | CEI 61439-1 pour armoire<br>CEI 61439-2 pour armoire |
| Certifications du produit | ASTA |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Matière | Feuille d'acier traité |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface | Mat<br>Texturé |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Poids du produit | 25,2 kg |
| Quantité du lot | Lot de 2 |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP30 pour armoire<br>IP31 pour armoire |
| Tenue aux chocs IK | IK08 |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Sans PVC | Oui |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.