Scheda prodotto
Caratteristiche

CCT551023
Rilevatore di presenza ARGUS Presence HF High Bay - 2 canali

Presentazione

Gamma prodotto	ARGUS rilevatore di movmento standard
Gamma	ARGUS
Tipo prodotto	Rilevatore presenze
Tipo di carico	Luce LED: : 100 W Lampade a incandescenza: : 2000 W - 230 V Lampada alogena: : 1000 W - 230 V Tubo fluorescente: 900 VA Lampada fluorescente compatta: : 100 W Motore: : 100 W Relay: : 5 A - 250 V Halogen lamp with standard electronic transformer: 1000 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1000 VA
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	50/60 Hz
Funzione ingressi	switch
Tensione di uscita	220...250 V
Corrente in uscita	10 A
Numero di uscite	2
Tipo di controllo	Sensore di movimento
Funzione disponibile	Commutazione, switching, dimming
Soglia di luminosità	10…2000 lux
Angolo di rilevamento orizzontale	360 °
Detection range	Raggio: 7000 mm
Tipo tecnologia	High frequency
Altezza di montaggio	2,5 m

Ambiente

Grado di protezione ip	IP40 IP52

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.