Scheda prodotto
Caratteristiche

GV2ME08K1P7
DOL combination starter,TeSys Deca Frame 2,GV2ME08 and LC1K06,2.5-4A,110V AC

Green Premium™

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	GV2ME
Tipo prodotto	Avviatore
Tipologia avviatore	Senza inversione (1 senso di marcia)
Numero di poli	3P
Categoria di utilizzazione	AC-3 AC-3e
Potenza motore [kW]	1,1 KW a 400/415 V CA 50/60 Hz 1,5 KW a 400/415 V CA 50/60 Hz 1,5 KW a 440 V CA 50/60 Hz 1,5 KW a 500 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 500 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V CA 50/60 Hz
Corrente di sgancio magnetico	51 A

Caratteristiche tecniche

Composizione del dispositivo	1 contattore a 3 poli 1 interruttore salavamotore tipo GV2ME 1 blocco a combinazione GV2AF01
Tipologia coordinamento	Tipo 1
Thermal protection adjustment range	2,5…4 A
Potere di interruzione	50 KA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 400/415 V CA 50/60 Hz 50 KA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 440 V CA 50/60 Hz 50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 500 V CA 50/60 Hz
Peso netto	0,46 kg
Altezza	152 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	87 mm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.