

MERKMALE

- BNC-Stecker auf BNC 2 x Buchse HF-Adapter
- Bajonettkupplungen
- Vernickeltes Gehäuse und vergoldeter Mittenkontakt
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Videosignalisierung und Prüfgeräte
- Verschiedene Steckertypen in dieser Serie von Koaxialadaptern

T-Stück 50 Ω HF-Adapter BNC-Stecker auf BNC-Buchse 1 GHz

RS Best.-Nr. 546-4948



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Koaxial-Adapter von RS Pro sind eine Reihe von hochwertigen und kostengünstigen Koaxialadaptern, die eine effektive Methode zum Verbinden von Koaxialkabelkomponenten über eine Tafelmontageverbindung bieten. Diese Steckverbinder werden aus Industriestandard-Komponenten hergestellt und werden am häufigsten für den Anschluss von Radio- und Fernsehgeräten verwendet .

Allgemeine

Adaptertyp	BNC-Doppelbuchse auf Stecker
Adapter Typ A	BNC
Adapter Typ B	BNC
Geschlecht A	Stecker
Geschlecht B	Kontaktiereinheit
Gehäuseausrichtung	T-förmig
Kontaktbeschichtung	Gold
Gehäusebeschichtung	Nickel
Kontaktwerkstoff	Messing
Anwendung	Prüf- und Messgeräte, Kommunikationssysteme, GPS-Geräte, Antennen, WLAN-Geräte, Videogeräte

Elektrische Spezifikationen

Impedanz	50 Ω
Betriebsfrequenz	1GHz

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	2011/65/EU und 2015/863
-----------------------------------	-------------------------

