

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur 24V signal 0..10V modifiable pour vanne VZ219-319-419

8455051000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MZ20
Modèle d'actionneur	MZ20
Destination du produit	soupapes de zone
Consommation moyenne au maintien en VA	1 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Longueur de course	5,5 mm
Étalonnage automatique de la course	Faux
Force N	200 N
Force lbf	45 lbf
Indicateur de position	Position de la potence découpée sur le joug
Longueur de fil	1,5 m
Raccordement valve	Bague d'accouplement M30 x 1,5
Temps de course	117 s

Environnement

Degré de protection IP	IP43
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-25...65 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12 cm
Largeur de l'emballage 1	9,4 cm
Longueur de l'emballage 1	7,8 cm
Poids de l'emballage 1	260 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No