

## CARACTERÍSTICAS

- Control de 3 etapas (rápido/normal/flotación)
- Carga completa con desconexión automática
- Salida de cortocircuito protegida
- Protección contra polaridad inversa
- Protección contra sobrecarga
- Cumple con las normas de seguridad
- Indicador LED incluido

## Cargador RS Pro de baterías de plomo ácido 12V 2A con conector macho UE

Código RS: 549-283



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Gama de alta calidad de plomo ácido 12V de 3 etapas automático Los cargadores para baterías de nuestra propia Marca RS Pro se benefician de corriente de carga de 2 ~ máx 50A y carcasa resistente a impactos de aluminio. También se suministra con cables de alimentación para Reino Unido y UE Y conectores de pinzas de cocodrilo

### Especificaciones

<b>Tipo de batería cargada</b>	Plomo ácido
<b>Número de baterías cargadas</b>	1
<b>Sustancias químicas cargadas</b>	Plomo ácido
<b>Baterías incluidas</b>	No

### Especificaciones

<b>Tensión de entrada</b>	100 a 240 vac
<b>Tipo de conector macho</b>	UE
<b>Número de etapas de carga</b>	3

<b>Datos de salida</b>	
<b>Corriente de carga</b>	2 A
<b>Tensión de salida</b>	12 V

### Especificaciones mecánicas

<b>Dimensiones</b>	120mm x 61,6 mm x 37,4 mm
<b>Peso</b>	0.5kg

### Aprobaciones

<b>Cumplimiento/Certificaciones</b>	Certificación CE
<b>Estándar de seguridad</b>	Compatible con RoHS

