

Fiche produit

Caractéristiques

MTN3136-0000

D-Life - interrupteur va-et-vient lumineux
localisation - 10A - méca seul



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme | Merten |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur |
| Application | Éclairage |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Nombre de touches | 1 |
| Commande | Enjoliveur |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Fonction interrupteur | Va et vient |
| Indication de tension | DEL |
| Fonction de signalisation | Indicateur |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Courant assigné d'emploi | 10 AX |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Mode de fixation | Par vis et griffes |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Mercury free | Oui |
| RoHS exemption information | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |