

产品参数表

规格



熔丝支架 5 x 20 - 快速熔化 1A - 无指示

ABE7FU100

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Modicon ABE7
附件/独立安装部件指示	快熔保险丝
附件/独立安装部件类型	快速熔线
附件/独立安装部件类别	熔断器
附件/独立安装部件指向	连接接线基座
每套数量	"一套 10 只"

补充信息

额定电流 [In]	1 A
熔丝大小	5 x 20 mm
熔丝曲线	速熔
本地信号指示	没有
额定操作电压 [Ue]	250 V
净重	0.01 kg

环境

产品认证	UL
------	----

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	1.000 cm
包装1：宽度	2.500 cm
包装1：长度	3.500 cm
包装重量	0.500 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	10
包装2：高度	1.000 cm
包装2：宽度	2.500 cm
包装2：长度	7.000 cm
包装2：毛重	10.000 g

免责声明：本文档不构成任何保证，也不用于确定任何产品的适用性或可靠性。

包装3：包装单位类型	S01
包装3：包装单位数量	100
包装3：高度	15.000 cm
包装3：宽度	15.000 cm
包装3：长度	40.000 cm
包装3：毛重	276.000 g

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。