

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	TeSys U
Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	LUA1
Fonction produit	Contact auxiliaire

Complémentaires

Composition contact auxiliaire	1F+1O
Fonction de signalisation	Indique que le bouton rotatif est en position « prêt » Signalisation d'erreur
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 250 V CA <= 250 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CSA 250 V se conformer à IEC 60947-5-1 250 V se conformer à UL
[Ith] courant thermique conventionnel	2.5 A
Tension de commutation minimale	17 V
Courant commuté minimum	5 mA
Poids	0.03 kg
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier
Code de comptabilité	LUA1

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------