


Flexprintstecker (FPC) 11polig

passend zu:
maxon EC Flachmotoren
mit Hallensoren
Rastermass: 1.0mm
Leiterdicke: 0.3mm
Kontaktposition: nach oben



Pinbelegung:

- 1 4.5...24VDC
- 2 Hallsensor 3
- 3 Hallsensor 1
- 4 Hallsensor 2
- 5 GND
- 6 Motorwicklung 3
- Motorwicklung 3
- 7 Motorwicklung 2
- Motorwicklung 2
- 8 Motorwicklung 1
- Motorwicklung 1



Mechanische Daten

Maximale Abmessungen:
21.5 x 23 x 13 mm (LxBxH)

Befestigung:

2 Löcher $\varnothing 2.5\text{mm}$
für M2.5 Schrauben

Schraubklemmen 8polig

Rastermass: 2.54mm
AWG 26-20
0.14-0.5mm² eindrätig oder
0.14-0.5mm² feindrätig

Pinbelegung:

- 1 4.5...24VDC
- 2 Hallsensor 3
- 3 Hallsensor 1
- 4 Hallsensor 2
- 5 GND
- 6 Motorwicklung 3
- 7 Motorwicklung 2
- 8 Motorwicklung 1