

Fiche Produit

Spécifications



Tête pour bouton tournant à clé,
Harmony 9001K, métallique,
interrupteur à clé, 30 mm, clé E10, 4
positions, fixe

9001KS88K14

Principal

Type de produit ou composant	Tête de bouton-tournant à clé
type de coffret	Résistant à la poussière et à l'huile coffret résistant intempéries pour intérieur/ extérieur
Gamme du produit	Harmony 9001K

Complémentaire

matériau de la collerette	Métal
couleur de la capsule	noir
description des contacts	Sans contact de contact
numéro de clé	E10
position de retrait de la clé	Dans toutes les positions
positions de l'unité de commande	4 positions
profil de l'unité de commande	Bouton-tournant à clé
profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir de projection
dimension	30 mm
type d'unité de commande	Maintenu
type d'unité de commande	Position maintenue
description des contacts	Sans contact de contact

Environnement

tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
certifications du produit	CE fichier UL E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 classe 3211 03

Unités d'emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,572 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	9,144 cm
Poids de l'emballage 1	185,973 g

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
Numéro SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Retrait	No
WEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles