



Ficha De Producto

Stock No: 161-1627

PROBADOR DE VOLTAJE

Español

ES



CE



APLICACIONES GENERALES

El detector de voltaje del buscador de voltios está diseñado para verificar la presencia de voltaje de CA y la radialización de la pantalla, indicando al usuario con un LED y un zumbador activado. Linterna brillante incorporada con el botón de ENCENDIDO / APAGADO y el indicador sonoro audible.

ESPECIFICACIONES Y DATOS DE TRABAJO

| | |
|-------------------------------|---|
| Rango de voltaje de detección | 100 V ac a 1000 V ac, 24 V ac a 1000 V ac |
| Fuente de energía | Batería alcalina de 3 V (AAA * 2) |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) |
| Humedad | 95% (0°C a 30°C (32°F a 86°F)) |
| Altitud | 3000 m |
| Distinción contaminada | II |
| peso | 48.5 g |