



接触器附件

LA7K0064

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	零、地端子排
产品短名	LA7K
附件/独立安装部件类别	接线附件
安装方式	导轨安装
产品适用范围	LR2K LR7K

补充信息

接线能力	螺栓紧固 1 电缆 1.5...4 mm²硬线 螺栓紧固 2 电缆 1.5...4 mm²硬线 螺栓紧固 1 电缆 0.75...4 mm²软线 不带 螺栓紧固 2 电缆 0.75...4 mm²软线 不带 螺栓紧固 1 电缆 0.34...2.5 mm²软线 带 螺栓紧固 2 电缆 0.34...1.5 mm²软线 带
紧固扭矩	0.8 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 0.8 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口
高度	80 mm
宽度	45 mm
深度	75 mm
净重	0.1 kg
每套数量	"一套 10 只"

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.500 cm
Package 1 Width	6.000 cm
Package 1 Length	4.800 cm
Package 1 Weight	51.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

Package 2 Weight	2.724 kg
------------------	----------

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装

是

无塑料包装

是

[欧盟RoHS指令](#)

合规

SCIP编号

E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6

REACH法规

[REACH 声明](#)

中国RoHS法规

[中国 ROHS 声明](#)

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件

[产品使用寿命终期信息](#)

WEEE



产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱

回收

No