

MP-3...

Nappe isolante de 1,3 m x 25 m


Domaine d'application : BT

Utilisation :

- Nappes utilisées pour isoler, pendant la durée des travaux, des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées.
- A fixer de préférence avec des aimants isolants [MP-41A70](#) ou des pinces pour nappes isolantes [MP-41-...](#), ou [MP-62.-D](#)

Caractéristiques :

- Tensions maxi d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.
- Livrées en rouleaux.
- Matière : feuille de PVC souple transparente.
- Température d'utilisation comprise entre -25°C et +55°C.



Codet Enedis	Référence	Dimensions		Tension		Épaisseur (mm)	Poids (kg)
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC		
3713052	MP-35	25 000	1 300	1 000 V	1 500 V	0,3	12