



辅助触点 AX - 用于 EZD160/250

EZDAX

主要信息

产品系列	EZD
产品短名	AX
触点构成	1 NO/NC
辅助触点类型	标准

补充信息

约定发热电流 [I _{th}]	5 A
额定工作电流 [I _e]	AC-12: 3 A 在...上 220...240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A 在...上 220...240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A 在...上 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A 在...上 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A 在...上 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A 在...上 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A 在...上 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A 在...上 24 V AC 50/60 Hz
最小负荷	10 mA 在...上 24 V
接线端子	螺栓连接 in 1.5 mm ²
型号	AX

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.88 cm
Package 1 Width	8.68 cm
Package 1 Length	3.11 cm
Package 1 Weight	41.0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	105
Package 2 Height	25.0 cm
Package 2 Width	30.8 cm
Package 2 Length	39.7 cm
Package 2 Weight	5.0 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1680
Package 3 Height	106.0 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

Package 3 Width	62.0 cm
Package 3 Length	80.5 cm
Package 3 Weight	76.776 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明](#) >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
------------------	---

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	符合例外情况
REACH法规	REACH 声明

Use Again

重新包装和再制造

回收	No
----	----